

# openHOTEL24

Check-In-Automat

Modell 120(M)CH

## Technische Daten

### Gehäuse

- 2x Kaba-8 Vorreiber-Schloss (BxHxT: 600x800x300mm), nicht Wettergeschützt
- Chromstahl-Front, Gehäusefarbe RAL 7032 (Kieselgrau)

### Hardware

- Industrie-PC mit WindowsXP
- 17" Touch-Screen, extra hell mit 6mm-Schutzglas
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
- Drucker für Verkaufsquittung mit Zimmernummer, Hotelinfos wie Check-Out-/Frühstückszeiten, Transaktionsnummer der Kartenzahlung und evtl. Zugangscode bei Codesystem. Druckt schwarzweiss auf Thermopapier, darum kein Farbband oder Tinte notwendig

### Zahl-Terminal

- Kredit-/Debitkarten-Terminal bestehend aus Code-Tastatur mit Display, Steckleser, Steuereinheit mit Zahlungsübermittlung via Internet, EP2 CH-Zertifiziert, EC/Maestro, Postcard, Visa, Mastercard, Amex, Diners mit Abrechnung in CHF (sFr.). Für den Betrieb ist ein Vertrag mit einem Kreditkartenverarbeiter seitens des Hotelbetreibers nötig

### Software

- Vorinstallierte openhotel24-Software (Nutzungsrecht)
- Automaten-Fernzugriff via Internet möglich (VPN empfohlen), Internetzugang muss vom Kunden gestellt werden

### Garantie

- 1 Jahre Hardware-Garantie
- Wartungsvertrag optional

---

## Optionen

### Schlüssel (S)

- Integrierter elektronischer Schlüsselkasten, wo die Schlüssel oder Zutrittskarten der freien bzw. reservierten Zimmer an Haken aufgehängt werden, der Automat wirft diese zur gegebenen Zeit automatisch aus

### Kontaktlose Karten (F)

- Automatischer Kontaktloskarten-Codierer ab Stapel (400 Karten) für Schliess-System mit Zutrittskarten (Schnittstelle zu Schliess-System notwendig, Kompatibilität muss geprüft werden)

### Magnetkarten (M)

- Automatischer Magnetkarten-Codierer ab Stapel (400 Karten) für Schliess-System mit Zutrittskarten (Schnittstelle zu Schliess-System notwendig, Kompatibilität muss geprüft werden)
- 

Hergestellt von

**opentec** GmbH  
IT nach Mass

Payment powered by

 **INNOCARD**



# openHOTEL24

## Check-In-Automat

### Software Details

#### Ablauf:

- Der Gast wählt die Sprache (D/F/I/E), anschliessend wird gefragt ob eine Reservation besteht oder nicht

#### Bestehende Reservation:

Der Gast wird nach dem vereinbarten Kennwort bzw. Reservationsnummer gefragt, muss allenfalls fehlende Adressangaben ergänzen und wird je nach Reservationsart zur Zahlung aufgefordert oder kriegt direkt die Zutrittskarte/Zimmerschlüssel/Zimmer-Code (je nach System)

#### Keine Reservation:

Der Gast wählt eine Zimmerkategorie aus, wird nach Frühstück Ja/Nein gefragt, gibt seine Personalien ein, wird zur Zahlung aufgefordert und erhält bei erfolgreicher Zahlung seine Zutrittskarte /Zimmerschlüssel/Zimmer-Code

#### Zimmertypen:

- Name	z.B. Doppelzimmer
- Beschreibung	z.B. Doppelzimmer mit WC/Dusche, TV, ...
- Belegung	z.B. 2 Personen
- Preis	z.B. 120 Fr.
- Frühstück	z.B. im Preis inbegriffen oder zuzüglich pro Person (mit Abfrage)
- Foto	Wird dem Kunden angezeigt bei der Auswahl der Zimmerkategorie

#### Zimmerdefinition:

- Zimmernummer	z.B. 102
- Zugewiesener Zimmertyp	z.B. Doppelzimmer
- Zustand	Frei, Reserviert, Reserviert auf Rechnung, Blockiert
- Kennwort bzw. ReservierungsNr	um ein reserviertes Zimmer abzurufen

#### Weitere Einstellungen und Möglichkeiten:

- Text und Logo auf Quittung	Kopf, Fuss (z.B. Hoteladr., Frühstückszeiten, Werbebotschaft)
- Abfrage nach Frühstück Ja/Nein	oder immer im Preis inklusive
- Frühstückszeiten	z.B. 06:30 – 09:00
- Unterschiedliche MwSt-Sätze	Beherbergung, Frühstück, Kurtaxen, etc
- Check-In / Check-Out-Zeit	z.B. 16:00 / 10:00 (Programmierung Zutrittskarten)
- Sprachen für Benutzerführung	D/F/I/E (weitere auf Anfrage möglich)
- Abrechnungsdetails (Journal verkaufte Zimmer bzw. Check-In mit getätigten Zahlungen)	
- Möglichkeit eines Info-E-mails bei jedem Check-In am Automaten (Email gratis, SMS 20 Rp./SMS)	

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

[www.opentec.ch](http://www.opentec.ch)

[www.innocard.ch](http://www.innocard.ch)